

choetech

Manual de utilizare

Încărcător pentru mașină electrică

Model: EV-B04-EU003B

P/N: ACG14

Model: EV-B04-EU007B

P/N: ACG15

Lista de lucruri de împachetat

1 x cablu de încărcare portabil conform standardului european, 1 x manual de utilizare

Model Număr de catalog		EV-B04-EU003B	EV-B04-EU007B
		ACG14	ACG15
Intrare nominală AC	Tensiune	230V AC	230V AC
Putere nominală AC	Curent electric	16/13/10/8A (4 trepte de reglare)	32/24/16/10A (4 trepte de reglare)
	Putere	3,5 kW (max .)	7 kW (max .)
	Indicatori LED	3 indicatoare	
	Ecran de afișare	Afișaj LCD	
	Priză de încărcare	Cablu de încărcare (tip 2)	
	Temperatura de funcționare	-25 ~ +45 °C	
	Grad de protecție	IP65	
Protecție de siguranță	MTBF	100,000 de ore	
	Normă de siguranță	IEC 62752	

Operațiunea de încărcare

Mai întâi introduceți ștecherul pistolului de încărcare portabil în priza electrică, acesta va efectua un autotest.

Setați curentul de încărcare: apăsați butonul pentru a ajusta curentul de încărcare.

Introduceți cablul de încărcare în interfața de încărcare AC a vehiculului electric pentru a începe încărcarea vehiculului electric.

După finalizarea încărcării, va fi afișată interfața „Încărcare finalizată” și puteți deconecta direct încărcătorul. Dacă doriți să întrerupeți încărcarea în timpul încărcării, deconectați pur și simplu încărcătorul.

La final, introduceți pistolul de încărcare înapoi în geanta de depozitare.

16A : 8 / 10 / 13 / 16A reglare în patru trepte a curentului. Curentul inițial este de 16A. Când vehiculul electric necesită alte curenți pentru încărcare, apăsați butonul de curent pentru a comuta, iar secvența actuală de comutare este 16A ⇒ 13A 10A8A → 16A.

32A : 10 / 16 / 24 / 32A reglare în patru trepte a curentului. Curentul inițial este de 32A. Când vehiculul electric necesită un alt curent pentru încărcare, apăsați butonul de curent pentru a comuta, secvența actuală de comutare este 32A → 24A → 16A → 10A → 32A.

* Atenție: Când alimentarea este pornită, dar cablul de încărcare nu este conectat la mașina electrică, utilizatorul poate apăsa butonul de curent pentru a ajusta curentul. Când pistolul de încărcare este conectat la vehiculul electric pentru încărcare, utilizatorul nu mai poate regla curentul în timpul procesului de încărcare, ceea ce este benefic pentru întreținerea bateriei.

Descrierea defectiunii de încărcare

Indicator de stare în trei culori	Verde: mod standby; galben: încărcare; roșu: defectiune
Mod standby	Indicatorul verde este întotdeauna aprins
Introduceți cablul de încărcare	Indicatorul galben este întotdeauna aprins
Încărcare	Lumina galbenă intermitentă
Defecțiune stivă de încărcare	Indicatorul roșu este întotdeauna aprins
Tensiune prea mare sau prea mică	Indicatorul roșu clipește o dată timp de 1 secundă
Lipsa firului de împământare	Indicatorul roșu clipește o dată timp de 2 secunde
Suprasarcină	Indicatorul roșu clipește o dată timp de 4 secunde
Scurgere	Luminile verzi și roșii cliesc simultan timp de 1 secundă
Supraîncălzire	Luminile verzi și roșii cliesc simultan timp de 2 secunde

Măsuri de precauție

1. Nu folosiți dispozitivul dacă cablul de încărcare este deteriorat.
2. În timpul utilizării acestui produs, cablul de alimentare trebuie să fie bine împământat
3. Nu folosiți cabluri externe sau adaptoare.
4. Acest dispozitiv conține componente de înaltă tensiune și persoanele neprofesioniste nu ar trebui să deschidă carcasa.
5. Se recomandă utilizarea acestui dispozitiv pentru încărcarea vehiculelor electrice într-un mediu ventilat.

Producator: DAK TECHNOLOGY CO., LIMITED
Adresă: 3-4/F, Clădirea D, Centrul industrial De Mei, Donghuan Second Road, Longhua New District, Shenzhen, China

Informații suplimentare la produs

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul colectării și reciclării separate în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni potențiale consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu privind eliminarea deșeurilor. Puteți obține informații detaliate pe această temă de la municipalitatea dvs., de la stația de epurare sau de la magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei Directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE), care se referă la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și protecția mediului, specificând pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original produs de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator însuși sau de către centrele de service specializate, pe cheltuiala și costul utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile ciclice de întreținere sau de service necesare în instrucțiunile de utilizare, este necesar să se evalueze periodic, cel puțin o dată pe săptămână, diferența dintre starea fizică a produsului și un produs fizic nou. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) adecvată și nu se reacționează atunci când se detectează o stare diferită, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.